



Contrôleur de lumière PCE-LED 20

Contrôleur de lumière LED pour une mesure rapide et précise

- 2,5 mesures par seconde
- Câble du capteur de 1,5 m
- Réglage à zéro
- Sélection de plage automatique
- Mesureur manuel alimenté par des piles
- Mesure en lux ou en footcandle



Mesure-Professionnelle.fr, l'expert des instruments de mesure pour les professionnels vous propose au meilleur prix cet outil de mesure de la **marque PCE**.

Un contrôleur de lumière LED s'utilise partout où il est nécessaire ou recommandé de vérifier les conditions lumineuses. Le contrôleur de lumière LED permet de positionner le capteur de lumière externe selon vos besoins. Le câble du capteur atteint étiré une longueur de 1,5 m. Différents types de travaux ou la fabrication exigent des conditions lumineuses différentes. Ces conditions lumineuses peuvent se générer à travers l'utilisation de différentes sources lumineuses. De plus, vous trouverez un tableau avec des recommandations des conditions lumineuses dans des écoles, des usines ou des bureaux. Notre contrôleur de lumière LED vous indiquera les valeurs sur l'écran dès que vous l'allumerez. Cela signifie qu'il est possible de faire une mesure directe. Grâce à différents préréglages il est possible d'activer et de désactiver différentes fonctions. Une d'elles est la fonction HOLD qui permet de fixer la valeur sur l'écran. Une autre consiste à congeler sur l'écran les valeurs de crête et moyenne. D'autres fonctions du contrôleur de lumière LED sont la mise à zéro, la déconnexion automatique et la sélection de plage automatique. Le contrôleur de lumière LED vous permet de mesurer dans les unités lux et footcandle. L'équipement s'utilise avec sept touches, ce qui permet de l'utiliser avec une seule main. L'utilisation est intuitive et il peut donc être utilisé par un personnel non formé. Notre luxmètre LED est un équipement alimenté par des piles, ce qui permet une utilisation portable.

- Plages de mesure 40 / 400 / 4000 / 40000 / 400000 lux
40 / 400 / 4000 / 40000 fc
- Unités de mesure Lux ou footcandles
- Capteur Photodiode au silicium
- Ecran Présentation maximum: 3999
- Présentation de 40000 / 400000 lux et 40000 fc en klux ou kfc
- Précision $\pm 3\%$ (avec source de lumière incandescente standard à 2856 K et lumière blanche LED)
- $\pm 6\%$ pour d'autres sources de lumière visible
- Dépassement OL = Overload
- quota de mesure 2,5 mesures par seconde
- Indication de l'état de batterie Oui
- Sources de lumière mesurables LED et toute autre source de lumière visible
- Fonctions
- Hold
- Hold max., min. et moyenne
- Mise à zéro
- Déconnexion automatique
- Sélection de plage automatique
- Alimentation 3 x piles 1,5 AAA
- Conditions opératives +5 ... +40 °C, 0 ... 70 % H.r.
- Conditions de stockage -10 ... +60 °C, 0 ... 70 % H.r.
- Normatives
- EMC:EN61326-1 (2006)
- IEC61000-4-2(2006)
- IEC61000-4-3(2006) + (2007)
- JIS C1609: 1993
- CNS 5519
- Dimensions 162 x 62 x 28 mm (longueur x largeur x profondeur)
- Poids Environ 250 g
- Longueur câble du capteur Environ 1,5 m
- Reproductibilité $\pm 3\%$
- Livré avec :
- 1 x Contrôleur de lumière LED
- 1 x Capteur de lumière avec couvercle protecteur
- 3 x Piles
- 1 x Etui
- 1 x Instructions d'utilisation

PCE Instruments est un des leaders européens de la mesure, spécialisé dans le développement et la fabrication des appareils de mesure pour des applications commerciales et industrielles. Mesure-Professionnelle.fr vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec un délai de livraison rapide.

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Catégorie | Luxmètre |
| Dimensions extérieures (mm) | 162 x 62 x 28 mm |
| Garantie | 1 an |
| Plage de mesure | 40 à 400000 lux |
| Poids | 250 g |
| Précision de mesure | 3% |

| | |
|--------------------|--------------|
| Délai d'expédition | 48-72 heures |
| Conformités | CE |

Versions

| Référence | Plage de mesure |
|------------|------------------|
| PCE-LED 20 | 40 à 400 000 lux |

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
<https://www.mesure-professionnelle.fr/2196-controleur-de-lumiere-pce-led-20.html>