



MULTIMETRE DIGITAL VAT & True RMS

Multimètre Digital VAT True RMS □ performance professionnelle pour diagnostics précis

Multimètre digital True RMS VAT □ précision
pro 600V/10A, mesure AC/DC, fréquence,
capacité, continuité, diode. Idéal électriciens,
énergies renouvelables.

Le **multimètre digital VAT True RMS** est conçu pour les professionnels exigeants : électriciens industriels, techniciens HVAC, maintenance télécom, ou passionnés d'énergies renouvelables. Grâce à sa technologie **True-RMS**, il fournit des lectures fiables aussi bien sur signaux sinusoïdaux que sur ondes déformées par variateurs ou alimentations à découpage

Atouts techniques

- **Mesure AC/DC jusqu'à 600V / 10A**, avec haute résolution (0,1mV / 0,01mA)
- Fonctions complètes : **fréquence, capacité, résistance, continuité** (avec signal sonore), test diode, température (sonde incluse)
- **Sécurité CAT III 1000V/CAT IV 600V**, idéale sur chantiers et environnements industriels
- **Affichage rétro-éclairé**, maintien de lecture, zoom analogique, enregistrement min/max/avg
- **Auto/manual range + hold**, pour adaptation à tout type de mesure

Pourquoi choisir le TrueRMS??

La technologie *TrueRMS* assure une mesure précise, même sur des signaux complexes ou pollués, là où les multimètres standard peuvent se tromper jusqu'à **40%**. Incontournable pour les circuits avec variateurs, éclairage LED ou alimentation à découpage, ce modèle anticipe les exigences du futur technique.

Fiabilité, ergonomie, robustesse

Robuste, avec boîtier antichoc et fusibles de protection, ce multimètre VAT est pensé pour durer : **longue autonomie, accès batterie/fusible rapide**, holster intégré. Compact et maniable, il assure des prises en main simples et efficaces partout.

Caractéristiques :

- Avec fonctions VAT et True RMS
- Cat III 1000V et CAT IV 600V
- Grand écran LCD lumineux avec rétro éclairage
- disponible pour travail dans zones sombres.
- Lampe Torche
- Fusible 10A
- Pile 1.5Vx4, type AA
- VDC : 600mV,6V,60V,600V,1000V (précision: +/-0.5% de la lecture + 3 digits)
- VAC : 6V,60V,600V,750V (précision: +/-1% de la lecture + 3 digits)
- IDC/IAC : 60µA, 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A (précision: +/- 1 % de la lecture + 3 digits)
- Ohms : 600, 6K, 60K, 600K, 6M, 60MOhms (précision: +/- 0.8 % de la lecture + 3 digits)
- nF : 6nF,60nF,600nF,6µF,60µF,600µF,6mF, 100mF (précision: +/- 5 % de la lecture + 3 digits)
- Hz : 10Hz - 10MHz (précision: +/-1% de la lecture + 3 digits)
- °C : -20 à +1000°C (précision: +/- (1% + 3) de la lecture)
- Test de continuité

Caractéristiques techniques

Catégorie	Multimètre
Garantie	1 an pièces et main d'œuvre, retour usine
Poids	0.60 kg
Délai d'expédition	1 semaine
Batterie	Pile 1.5Vx4, type AA

Versions

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
<https://www.mesure-professionnelle.fr/2898-multimetre-digital-vat-true-rms.html>